

户外 6 口放大器（CJ-OD-S6）规格书

目录

户外 6 口放大器（CJ-OD-S6）规格书.....	1
1.简介	2
2.产品展示.....	2
3.产品规格.....	3
3.1 特点	3
3.2 物理	3

1.简介

户外 6 口放大器（CJ-OD-S6）适用于 DMX512 信号的控台和灯光设备。

1 路输入 6 路输出，每个输出口最多可接 25 台灯，连接灯具的长度可达 100 米（超过 25 台灯/超过 100 米需再增放大器）

2.产品展示



3.产品规格

3.1 特点

- DMX512/1990 信号标准
- 6 路 DMX 信号放大器，一进六出
- 输入和输出之间是绝对的电气隔离
- 每组信号有一个防水卡侬接头接头，每路 DMX 输出口是一个独立的驱动器，设备带指示灯
- 铸铝材质，防风雨、抗紫外线，适用性强，简单易学，操作方便
- 适用于各种高、低温环境

3.2 物理

- 6 * DMX 信号输出口
- 1 * DMX 信号输入口
- 1 * 电源输入口
- 1 * 不锈钢 AIR 透气阀（平衡箱体内外压力）
- 1 * 用于安装灯勾连接支架
- IP65 防水等级
- 电源输入: AC 88 ~ 256V 50/60Hz
- 尺寸: 225mm×150mm×85mm

- 净重: 2.2kg (不包含电源或是信号线)