

CH0 灯光控制台规格书

目录

1.简介	2
2.产品规格	2
2.1 硬件.....	3
2.2 产品包含.....	3
2.3 软件.....	3
2.4 物理.....	4
2.5 操作说明.....	5

1.简介

CH0 是领焰科技自主研发的一款高性能灯光控制台。功能强大，体积小，是流动演出的首选。



2.产品规格

2.1 硬件

- Linux 操作系统
- 6 个 DMX 输出输入, 最高扩展可支持 65536 个通道参数
- 1 个无线 DMX 输出 (可选)
- 内置 1 个 12.1 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触摸屏
- 可外接两个触摸显示器(DVI)
- 10 个高精度电动推杆 (60mm)

- 2 个 AB 场电动推杆(100mm)
- 1 个主控电动推杆
- 5 个耐磨编码器（带 Push 功能）
- 1 个高灵敏轨迹球
- 1 个千兆以太网口
- 4 个 USB2.0 口
- 独立静音型橙色背光按键
- MIDI 输入输出接口
- LTC/SMPTE 时间码
- 支持扩展推杆侧翼
- 1 个 LED 鹅颈灯插口
- 固态硬盘 1 个
- 支持 CueJax 接口
- AC 宽电源: 100V--240 V, 50/60Hz

2.2 产品包含

- 电源线 1 条
- 鹅颈灯 1 个
- 操作说明一份
- 航空箱一个
- 防尘罩 1 个

2.3 软件

- 支持中英文两种语言

- Linux 操作系统
- 支持 DMX512, Artnet, ACN 协议
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持多台联机备份
- 支持手持式远程控制
- 支持舞台 3D 效果模拟, 实时现场模拟
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512, Artnet, ACN 协议
- 支持 RDM 管理
- 支持 Wysiwyg 连接
- 海量灯库支持
- 支持 LTP 和 HTP
- 支持 MIDI 时间码和内部时间码
- 强大的 Layout 管理
- 支持多用户操作, 并可设置各用户权限
- 颜色, 图案, 光束, 位置等各类型的素材, 每种类型可存 10000 个
- 支持 10000 个编组, 支持 10000 个效果
- 支持 10000 个程序, 每个程序可包含 9999 个场景

2.4 物理

- 尺寸: 630mm*618.5mm*233.5mm
- 净重: 26kg

2.5 操作说明

- 请查阅操作手册