

# W1 电脑灯光控制台规格书

## 目录

<b>1.简介</b> .....	<b>2</b>
<b>2.产品规格</b> .....	<b>2</b>
2.1 硬件.....	2
2.2 产品包含.....	3
2.3 软件.....	3
2.4 物理.....	4

## 1.简介

适用于各种场合的灯光控制，支持各类电脑灯、数字灯、常规灯，稳定性坚若磐石，设计与控制快捷方便。



## 2.产品规格

### 2.1 硬件

- Linux 操作系统
- 7 个 DMX512 输出/输入口, 最高扩展可支持 65536 个通道参数
- 内置 1 个 15.4 英寸触摸屏+1 个 9 英寸触摸屏
- 可调式显示器翻盖

- 15 个高精度电动推杆
- 2 个 AB 场电动推杆(100mm)
- 1 个主控电动推杆
- 2 个千兆以太网连接口
- 4 个 USB 2.0 连接接口
- 6 个耐磨编码器（带 Push 功能）
- 1 个高灵敏轨迹球
- 1 个高精度调光轮
- 内置键盘抽屉（2 个）
- 独立橙色背光按键
- 2 个 LED 鹅颈灯+1 个灯光设计师专用鹅颈灯
- MIDI 输入输出接口
- LTC/SMPTE 时间码
- 固态硬盘 1 个
- AC 宽电压电源: 165-240V, 50/60Hz
- \*支持 RDM
- 内置不间断 UPS 电源

## 2.2 产品包含

- 电源线 1 条
- 鹅颈灯 1 个
- 操作说明一份
- 航空箱一个
- 防尘罩 1 个

## 2.3 软件

- Linux 操作系统
- 系统可通过 U 盘安装
- 节目数据可保存在硬盘或 U 盘
- 支持 DMX512,Artnet,ACN 协议
- 支持中英文界面
- 支持 Wysiwyg 连接
- 内置虚拟舞台窗口
- 海量灯库支持
- 中英文双语种操作界面

## 2.4 物理

- 尺寸：986mm\*678.9mm\*217.4mm
- 净重：50.3kg